

MICRO ZILOG	MASCARA	SE USA CON SINTO	IDIOMAS	JUEGOS	REMOTO	JUNGLA	STEREO
PSC 9020 306 FULL CATV	3389	TUSH8 C 90 F o TELH 9 250 B	3	NO	CROWN MUSTANG CR 2007 o NOBLEX TC 613 Y 612	TB 1229 AN	SI (MS)
PSC 9020 306 FULL CATV	3450	TUSH 8 C 90 E	3	SI	CROWN MUSTANG CR 2007 o NOBLEX TC 613 Y 612	TB 1229 AN	SI (MS)
PSC 9023 306 FULL CATV	3934	TUSH 8 C 90 E	3	SI	CROWN MUSTANG CR 2007 o NOBLEX TC 613 Y 612	TB 1229 AN	SI (MS)
PSC 9023 306 FULL CATV	4047	TUSH 8 C 90 E	3	NO	CROWN MUSTANG CR 2007 o NOBLEX TC 613 Y 612	TB 1229 AN	SI (MS)
PSC 9023 306 FULL CATV	3963 (= 3625)	TUSH 8 C 90 E	3	SI	HITACHI 2155 S R E	TB 1229 AN	SI (MS)
PSC 9020 306 FULL CATV	3560		3		CROWN CHASIS H 613	TB 1229 AN DN	SI (MS)
PSC 9020 306 FULL CATV	9738	TELH9 250 B	3		CROWN CHASIS H 613	TB 1229 AN	SI (MS)
PSC 9023 306 FULL CATV	9910	TUSH 8 C 90 E	3		HITACHI 2050 SR	TB 1229 AN	SI (MS)

PSC 9023 306 FULL CATV	9822	TUSH 8 C 90 E	3	HITACHI 2155 S R E	TB 1229 AN	SI (MS)
PSC 9023 306 FULL CATV	9837	TUSH 8 C 90 E	3	HITACHI 2155 SER	TB 1229 AN	SI (MS)

Los micros mencionados son muy parecidos en su funcionalidad aunque bastante distintos en cuanto al menu en pantalla.

Se pueden intercambiar o reemplazar entre si teniendo en cuenta algunas consideraciones.

- 1) Gusto del usuario. Si cambiamos un micro con un menu en pantalla de 6 rectángulos por uno de menu convencional quizás el usuario no quede conforme aunque el TV funcione igual.
- 2) Si cambiamos por ej: un 3963 por un 4047 el menú variará de la manera antes mencionada .
Por otra parte el 3963 responde a un remoto con una determinada codificación y el 4047 a otra. Por lo tanto habría que reemplazar en el peor de los casos el remoto.
En este caso el sinto es el mismo.
- 3) Si cambiamos un 3389 por un 3450 deberemos en este caso sólo cambiar el sinto. pues el TUSH 8 E no es igual al F
- 4) En algunos micros la pata 42 corresponde al power fail por lo que conviene agregar una R de 10K al + 5V para evitar que se apague el TV.
- 5) Queda por confirmar la comunicación con el decodificador estéreo en el caso que lo posea . Para habilitar la función estereo ingresar al Modo Service

PSC 9023 406

9912

DT5 NF 20 D

AURORA MRT