



~~Гореско~~

TOPECO - MODELO 1050 - 59 - 175

ONDA LARGA - 7 TRANSISTORES Y DIODO

Con Etapa de Radiofrecuencia — Tandem Triple — Antena de Ferrite

Alimentación 9 Volts

LISTA DE MATERIALES

Componentes incluidos en el juego TOPECO 1050/04

1	Antena de varilla	4.062
1	Bobina interetapa	6.017
1	Bobina osciladora O.L.	5.066
1	Transformador de F.I.	7.036
2	Transformadores de F.I.	7.032
3	Plaquetas de montaje	78.061
3	Elasticos para montaje de las F.I.	78.060
1	Plaqueta de Montaje	78.053
1	Capacitor de 22 pf. $\pm 10\%$	36.515
1	Capacitor de 12 pf. $\pm 10\%$	36.520
1	Poder Fijo	36.010
1	Transform. driver	31.033 & 31.035
1	Transformador de salida	31.034

Resistores de $\frac{1}{2}$ W

1	de	10	ohms
1	de	33	ohms
1	de	100	ohms
2	de	270	ohms
3	de	470	ohms
1	de	560	ohms
1	de	680	ohms
1	de	1	K ohms
1	de	1,5	K ohms
2	de	2,7	K ohms
5	de	4,7	K ohms
1	de	6,8	K ohms
1	de	27	K ohms
1	de	33	K ohms
1	de	39	K ohms

1 de 100 K ohms

Copeedores de Papel e Cerâmica

1 de 470 pf.
1 de 005 uf.
4 de 01 uf.
11 de 05 uf.

Capacitores Electrolíticos

2 de 10 μ f. x 6 v
1 de 50 μ f. x 6 v
2 de 100 μ f. x 12 v

Varies

- 1 Capacitor de sintonía de 3 x 410 pf. con trimmers
- 1 Trimmer de 3-30 pf. de capacitancia
- 1 Potenciometro de 5.000 ohms con interruptor
- 1 Gabinete
- 1 Parlante
- 1 Chasis
- 1 Dial
- 7 Zócalos
- 1 Portapiñas
- 6 Pilas de 1,5 v.
- 1 Juego transistores y diodo según indicaciones del circuito

Opciones

Si se uso control de temperatura agregar un potenciómetro de 10 K ohms un interruptor y capacitor de 0.2.